



Alimentation étanche 12V 12,5A 150W

Référence ALIM12.5A12VE

Ruban LED > Ruban LED 12V > Alimentation 12V > Alimentation étanche 12V 12,5A 150W

Alimentation électrique 150W étanche IP67 pour rubans LED



Caractéristiques techniques

Source	Secteur 230V
Indice de protection	IP67 étanche
Alimentation	12V 12,5A 150W
Nombre de sorties 12V	2

Modèle 1 : avec 2 sorties 12V

Dimensions	L 208mm x l 60mm x épaisseur 33mm.
Poids	0.650 g.

Modèle 2 : avec 4 sorties 12V

Dimensions	L 780mm x l 130mm x épaisseur 65mm.
Poids	2.780 g.

Descriptions techniques

Il est impératif de vous assurer que cette alimentation est suffisamment puissante pour supporter la ou les longueurs de rubans/néons que vous allez brancher dessus. Pour cela, vous devez vérifier sur la fiche du ruban/néon sa consommation électrique au mètre puis multiplier cette consommation par le nombre de mètres que vous allez brancher. Cela vous donnera la puissance minimale de l'alimentation nécessaire. Exemple : Vous voulez brancher 5 mètres de ruban LED qui consomme 15 watts/mètre, cela donne une consommation totale de 75 watts. Votre alimentation devra donc avoir une puissance minimale de 75 watts. Vous pouvez légèrement surdimensionner la puissance minimale de 10% (soit $75 + 10\% = 82,5$ watts) pour choisir votre alimentation afin qu'elle chauffe moins et ainsi augmenter sa durée de vie. Pour un branchement étanche côté secteur ou côté ruban, vous pouvez utiliser ce [connecteur électrique étanche](#). Alimentation silencieuse (pas de ventilateur intégré). Elle ne doit pas être branchée sur un variateur 230V.

Fiche produit actualisée le 28 mai 2025